Connexion de la NumCast

- 1. Branchez la NumCast sur le videoprojecteur et alimentez la en USB (voir tuto)
- 2. SUR LA TABLETTE ENSEIGNANT (voir inventaire), glissez votre doigt sur l'écran
- 3. Faites glisser en haut à droite pour faire apparaitre les paramètres
- 4. Allumer le vidéoprojecteur. Assurer vous dans les réglages d'être en HDMI1 MHL sur réglages 1
- 5. Cliquez sur Caster l'écran
- 6. Cliquez sur Num-xxxxxxxxxx
- 7. C'est prêt.

En cas de problème :

- 1. SUR LA TABLETTE ENSEIGNANT (voir inventaire), glissez votre doigt sur l'écran
- 2. Faites glisser en haut à droite pour faire apparaitre les paramètres
- 3. Cliquez sur paramètres, puis affichage
- 4. En haut à droite, cliquez sur les 3 petits points
- 5. Assurez vous que la case « Activer l'affichage sans fil » soit cochée

								3:43
Ø	Paramètres							:
SAI	NS FIL ET RÉSEAUX						Activer l'affichage sans fil 🖻	
(î+	Wi-Fi Our	4 (1)			- <u>=</u>			
*	Bluetooth							
O	Consommation des données							
	Plus							
API	PAREIL							
4)) Son							
0	Affichage							
-	НДМІ				Aucun appareil dét	ecté à proximité.		
-	Stockage							
Ê	Batterie							
<u></u>	Applications							
2	Utilisateurs							
•	Calibration du détecteur							
			Ĵ	\Box	IJ			

6. Puis, cliquer sur Num-xxxxxxxx

					🔶 🔳 13:44
Ø.	Paramètres				:
SAM	IS FIL ET RÉSEAUX	Affichage			
*	Bluetooth	Num Conne	-200S-2414A0 xion en cours		± ±
O	Consommation des données				
	Plus				
APF	AREIL				
4 (-1)	Son				
0	Affichage				
_	НДМІ				
	Stockage				
Ê	Batterie				
	Applications				
2	Utilisateurs				
•	Calibration du détecteur				
		÷			